

Q&A #4.2 - 10

(IP) XMEye | PANDUAN MENGATUR USER PADA RECORDER (NVR)

Dalam panduan ini, kita akan menjelaskan secara rinci bagaimana cara mengelola dan mengatur akun pengguna pada perangkat **Recorder (NVR)** Anda. Pengaturan akun pengguna yang tepat penting untuk keamanan sistem dan membatasi akses ke fitur-fitur tertentu berdasarkan peran pengguna.

1/

Pada **Live Video** klik kanan untuk membuka **Pop Up Menu**. Pilih **Main Menu** untuk akses ke **Layout Menu Recorder (NVR)**.



2/

Pada **Main Menu** terdapat beberapa pilihan Menu/Fitur yang dapat diakses, Menu Account terdapat pada **Main Menu** lalu **System** dan pilih **Account**.



3/

Pada Menu **Account**, Anda dapat menambah, menghapus, dan mengubah pengguna, serta mengelola grup dan hak akses mereka.



1 – Tabel

1. Username

Berisi daftar nama pengguna yang terdaftar pada NVR.

2. Group

Menampilkan grup tempat masing-masing pengguna berada.

3. Status

Menampilkan status masing-masing pengguna. "GUI" dan "Normal" menunjukkan status operasional atau akses pengguna.

2 – Modify User

Mengubah informasi pengguna atau User Name.

3 – Modify Group

Mengubah pengelompokan grup pengguna atau User Name.

4 – Modify Pwd

Mengubah kata sandi pengguna.

5 – Add User

Menambahkan pengguna baru ke sistem.

6 – Add Group

Membuat grup pengguna baru.

7 – Delete User

Menghapus pengguna dari sistem.

8 – Delete Group

Menghapus grup pengguna.

9 – Update

Memperbarui informasi pengguna atau grup.

10 – Account Security

Mengatur keamanan masing-masing pengguna.

10 – Set Pattern

Mengatur pola keamanan.