

Q&A #4.2 - 9

(IP) XMEye | PANDUAN MENAUTKAN EMAIL KE RECORDER (NVR)

Dalam panduan ini, akan menjelaskan secara rinci bagaimana cara mengakses dan memeriksa versi firmware yang terpasang pada perangkat **Recorder (NVR)** Anda beserta beberapa informasi yang terdapat didalamnya.

1/

Pada **Live Video** klik kanan untuk membuka **Pop Up Menu**. Pilih **Main Menu** untuk akses ke **Layout Menu Recorder (NVR)**.



2/

Pada **Main Menu** terdapat beberapa pilihan Menu/Fitur yang dapat diakses, Menu terdapat pada **Main Menu** lalu **Network**.



3/

Menu Email Setup terdapat di dalam menu Network, lalu pilih NetService untuk masuk ke Menu Email Setup.



4/

Anda dapat mengirimkan notifikasi yang didapat dari **Recorder (NVR)** seperti notifikasi peringatan deteksi gerakan dan notifikasi lain, notifikasi tersebut akan langsung dikirimkedalam Email yang Anda tautkan disini.



1 – Enable

Mengaktifkan atau menonaktifkan notifikasi email.

2 – SMTP Server

Alamat server SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) yang digunakan untuk mengirim email. Masukkan nama server SMPT Anda.

3 – Port

Nomor port yang digunakan untuk koneksi SMTP.

4 – Encryption

Jenis enkripsi yang digunakan untuk koneksi SMTP (misalnya, NONE, SSL/TLS).

5 – Username

Nama pengguna untuk akun Email pengirim.

6 – Password

Kata sandi untuk akun Email pengirim.

7 – Sender

Alamat Email pengirim.

8 – Receiver

Alamat Email penerima notifikasi.

9 – Title

Judul Email notifikasi atau Subjek Email.